

BEDLAMPE HN6312 OG HN6313

Brugervejledning

Læs denne brugervejledning omhyggeligt før installation påbegyndes og gem den til senere brug!

| TEKNISK SPECIFIKATION | |
|-----------------------|------------------|
| MODEL | HN6312 og HN6313 |
| MÆRKESPÆNDING | 230 VAC – 50 Hz |
| MÆRKEEFFEKT | 20 W |
| SIKKERHEDSKLASSE | Klasse II |
| BESKYTTELSESKLASSE | IP44 |
| FATNINGSTYPE | E27 |

Installationsvejledning

Vær sikker på, at strømmen er afbrudt, før installation påbegyndes!

1. Installation af bedlampe

- Skru holderen af tilslutningsdåsen (fig. A).
- Tilslut kablets ledere til klemmerækken. Brun (L) til brun – Blå (N) til blå (fig. B). Saml tilslutningsdåsen igen.
- Sæt lampen på lampefoden og skru lampen fast på underlaget med selvskærende skrue (fig. C).
- Sæt pæren i fatningen. Pærens effekt må ikke overskride mærkeeffekten i specifikationen.
- Læg pakningen i lampehuset og skru skærmen fast.

2. Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd strømmen, før installation påbegyndes.
- Når lampen tændes, stiger pærens temperatur gradvist. Rør ikke pæren med hænderne, hvis den er tændt eller ikke helt afkølet.
- Ved skift af pære skal strømmen først afbrydes. Skift ikke pæren, før den er helt afkølet (se afsnittet "Skift af pære").
- Pærens effekt må ikke overskride mærkeeffekten.
- Hvis lampeskærmen går i stykker, skal den omgående udskiftes. Brug aldrig lampen uden skærm.
- Lampen skal tilsluttes en 2-polet afbryder.

3. Skift af pære

- Afbryd strømmen.
- Skru lampeskærmen af.
- Når pæren er afkølet, skrues den forsigtigt ud.
- Rør ikke pæren med de bare hænder.
- Skru den nye pære forsigtigt i.
- Sæt skærmen på plads, før lampen tændes.

OBS! Lampen må kun tilsluttes af brugeren, hvis den tilsluttes et bestående lampeudtag. Hvis et lampeudtag ikke findes, skal det etableres af en autoriseret installatør.

